二阶比估计

张荷观

(无锡轻工大学商学院,江苏无锡 214063)

摘要: 给出了二阶比估计量的偏差、估计量的均方误差以及均方误差的估计。

关键词: 二阶抽样; 比估计; 均方误差; 均方误差估计量

中图分类号: O 212.2

文献标识码: A

Ratio Estimate in Two - Stage Sampling

ZHANG He-guan

(School of Business, Wuxi University of Light Industry, Wuxi 214063, China)

Abstract: For the ratio estimate in two - stage sampling, the bias and mean square errors(MES) of the estimator value have been obtained, and the estimator value of the MSE has been given.

Key words: two-stage sampling; the ratio estimate; MSE; the estimat value of the MSE

一阶单元大小差别较大时的二阶抽样,采用简单随机抽样估计的效果一般不好。为了提高一阶单元大小不等时二阶抽样的估计精度,常把一阶单元大小作为辅助变量而采用二阶比估计^[1,2]。本文则进一步给出了一般辅助变量时二阶比估计量的偏差,估计量的均方误差以及均方误差的估计。而通常以一阶单元大小作为辅助变量的二阶比估计,则是二阶比估计的特例。

设总体的 N 个二阶单元划分为 K 个一阶单元,第 i 个一阶单元包含 N_i 个二阶单元。第 i 个一阶单元中第 j 个二阶单元的标志值用 Y_{ij} 表示, $i = 1, 2, \dots, K; j = 1, 2, \dots, N_i, N = \sum_{i=1}^K N_i$ 。同时,第 i 个一阶单元的辅助变量用 X_i 表示, $i = 1, 2, \dots, K$ 。记

$$\bar{X} = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K X_i, \quad \bar{Y}_i = \frac{1}{N_i} \sum_{j=1}^{N_i} Y_{ij} = \frac{Y_i}{N_i}$$
$$W_i = \frac{N_i}{N}, \quad S_i^2 = \frac{1}{N_i - 1} \sum_{j=1}^{N_i} (Y_{ij} - \bar{Y}_i)^2$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^K \sum_{j=1}^{N_i} Y_{ij} = \frac{K}{N} \sum_{i=1}^K \frac{N_i}{K} \bar{Y}_i = \sum_{i=1}^K W_i \bar{Y}_i, \quad (1)$$
$$R = \frac{\bar{Y}}{\bar{X}}$$

设采用简单随机抽样方法从 K 个一阶单元中抽取 k 个,再从第 i 个被抽中的一阶单元中抽取 n_i 个二阶单元,共有 $n = \sum_{i=1}^k n_i$ 个二阶单元组成样本。第 i 个取到的一阶单元中第 j 个取到的二阶单元标志值用 y_{ij} 表示,而相应的辅助变量用 x_i 表示, $i = 1, 2, \dots, k; j = 1, 2, \dots, n_i$ 。记

$$\bar{x} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k x_i, \quad \bar{y}_i = \frac{1}{n_i} \sum_{j=1}^{n_i} y_{ij}$$
$$\bar{y} = \frac{K}{k} \sum_{i=1}^k W_i \bar{y}_i, \quad \bar{y}_{TR} = \frac{\bar{y}}{\bar{x}} \bar{X} = \hat{R} \bar{X}, \quad (2)$$
$$\hat{R} = \frac{\bar{y}}{\bar{x}}, \quad s_i^2 = \frac{1}{n_i - 1} \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_i)^2$$

二阶比估计是用 $\bar{y}_{TR}$ 作为 $\bar{Y}$ 的估计。

收稿日期:2000-11-15; 修订日期:2001-09-05.

作者简介:张荷观(1949-),男,江苏吴江人,教授。

1 估计量的偏差

定理 1 设 $X_i > 0, i = 1, 2, \dots, K; \bar{Y} > 0$. 则对两个阶段的抽样都是简单随机的二阶抽样, 有:

$$E(\bar{y}_{TR}) = \bar{Y} + O\left(\frac{1}{k}\right) \quad (3)$$

证 根据(2)式, 则

$$\bar{y}_{TR} = \bar{Y} + (\bar{y} - R\bar{x}) - \frac{(\bar{y} - R\bar{x})(\bar{x} - \bar{X})}{\bar{x}}$$

由于^[3]

$$E(\bar{y}) = \bar{Y}, \quad E(\bar{x}) = \bar{X},$$

$$E(\bar{y} - \bar{Y})^2 = O\left(\frac{1}{k}\right), \quad E(\bar{x} - \bar{X})^2 = O\left(\frac{1}{k}\right)$$

两边取期望得

$$E(\bar{y}_{TR}) = \bar{Y} - E\left[\frac{(\bar{y} - R\bar{x})(\bar{x} - \bar{X})}{\bar{x}}\right]$$

记 $X_0 = \min\{X_1, X_2, \dots, X_K\}$, 于是 $\bar{x} \geq X_0 > 0$, 从而

$$|E(\bar{y}_{TR}) - \bar{Y}| \leq E\left|\frac{(\bar{y} - R\bar{x})(\bar{x} - \bar{X})}{\bar{x}}\right| \leq$$

$$\frac{1}{X_0} E|(\bar{y} - \bar{Y})(\bar{x} - \bar{X}) - R(\bar{x} - \bar{X})^2| \leq$$

$$\frac{1}{X_0} \{E|(\bar{y} - \bar{Y})(\bar{x} - \bar{X})| + RE(\bar{x} - \bar{X})^2\} \leq$$

$$\frac{1}{X_0} \{\sqrt{E(\bar{y} - \bar{Y})^2} \sqrt{E(\bar{x} - \bar{X})^2} +$$

$$RE(\bar{x} - \bar{X})^2\} = O\left(\frac{1}{k}\right)$$

特别, 若取 $X_i = N_i, i = 1, 2, \dots, K$. 根据(2)式即得把 N_i 作为辅助变量时的二阶估计量为

$$y_R = \frac{\sum_{i=1}^k N_i \bar{y}_i}{\sum_{i=1}^k N_i} \quad (4)$$

推论 1 在定理 1 的条件下, 有

$$E(\bar{y}_R) = \bar{Y} + O\left(\frac{1}{k}\right) \quad (5)$$

2 估计量的均方误差

定理 2 在定理 1 的条件下, $\bar{y}_{TR}$ 的均方误差为

$$\begin{aligned} \text{MSE}(\bar{y}_{TR}) &= \frac{K}{k} \sum_{\alpha=1}^K W_{\alpha}^2 \left(\frac{1}{n_{\alpha}} - \frac{1}{N_{\alpha}}\right) S_{\alpha}^2 + \\ &\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{K}\right) \frac{K^2}{K - 1} \sum_{\alpha=1}^K (W_{\alpha} \bar{Y}_{\alpha} - \frac{R}{K} X_{\alpha})^2 + \\ &O\left(\frac{1}{k^2}\right) \end{aligned} \quad (6)$$

证 因为[1]

$$V(\bar{y}_{TR}) = E_1[V_2(\bar{y}_{TR})] + V_1[E_2(\bar{y}_{TR})]$$

其中 E_1 和 V_1 分别表示对第一阶抽样求平均和方

差, 而 E_2 和 V_2 分别表示在给定的一阶单元内对第二阶抽样求平均和方差. 其中

$$V_2(\bar{y}_{TR}) = \frac{K^2 \bar{X}^2}{k^2 \bar{x}^2} V_2\left(\sum_{i=1}^k W_i \bar{y}_i\right) =$$

$$\frac{K^2 \bar{X}^2}{k^2 \bar{x}^2} \sum_{i=1}^k W_i^2 \left(\frac{1}{n_i} - \frac{1}{N_i}\right) S_i^2$$

由于

$$\frac{\bar{X}^2}{\bar{x}^2} = 1 - \frac{2(\bar{x} - \bar{X})}{\bar{X}} + \frac{2(\bar{x} - \bar{X})^2}{\bar{x}\bar{X}} + \frac{(\bar{x} - \bar{X})^2}{\bar{x}^2}$$

记

$$u_i = \left(\frac{N_i}{M_0}\right)^2 \left(\frac{1}{n_i} - \frac{1}{N_i}\right) S_i^2, \quad M_0 = \frac{N}{K},$$

$$\bar{u} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k u_i = \frac{K^2}{k} \sum_{i=1}^k W_i^2 \left(\frac{1}{n_i} - \frac{1}{N_i}\right) S_i^2$$

则

$$V_2(\bar{y}_{TR}) = \left[1 - \frac{2(\bar{x} - \bar{X})}{\bar{X}} + \frac{2(\bar{x} - \bar{X})^2}{\bar{x}\bar{X}} +$$

$$\frac{(\bar{x} - \bar{X})^2}{\bar{x}^2}\right] \bar{u}$$

而

$$E_1(\bar{u}) = \bar{U} = K \sum_{\alpha=1}^K W_{\alpha}^2 \left(\frac{1}{n_{\alpha}} - \frac{1}{N_{\alpha}}\right) S_{\alpha}^2$$

$$E_1[\bar{u}(\bar{x} - \bar{X})] = E_1(\bar{u} - \bar{U})(\bar{x} - \bar{X}) = O\left(\frac{1}{k}\right)$$

$$E_1[\bar{u}(\bar{x} - \bar{X})^2] = O\left(\frac{1}{k}\right)$$

于是

$$E_1\left(\frac{\bar{u}}{k}\right) = \frac{K}{k} \sum_{\alpha=1}^K W_{\alpha}^2 \left(\frac{1}{n_{\alpha}} - \frac{1}{N_{\alpha}}\right) S_{\alpha}^2$$

$$E_1\left[\frac{2\bar{u}(\bar{x} - \bar{X})}{k\bar{X}}\right] = O\left(\frac{1}{k^2}\right)$$

$$E_1\left[\frac{2\bar{u}(\bar{x} - \bar{X})^2}{k\bar{x}\bar{X}}\right] = O\left(\frac{1}{k^2}\right)$$

$$E_1\left[\frac{\bar{u}(\bar{x} - \bar{X})^2}{k\bar{x}^2}\right] = O\left(\frac{1}{k^2}\right)$$

所以

$$E_1[V_2(\bar{y}_{TR})] = \frac{K}{k} \sum_{\alpha=1}^K W_{\alpha}^2 \left(\frac{1}{n_{\alpha}} - \frac{1}{N_{\alpha}}\right) S_{\alpha}^2 +$$

$$O\left(\frac{1}{k^2}\right)$$

记

$$\bar{y} = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k Y_i$$

则

$$E_2(\bar{y}_{TR}) = E_2\left(\frac{\bar{y}}{\bar{x}}\right) = \frac{\bar{X}}{\bar{x}} E_2\left(\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k W_i \bar{y}_i\right) =$$

$$\frac{K \bar{X}}{k \bar{x}} \sum_{i=1}^k W_i \bar{Y}_i = \frac{K \bar{X}}{N \bar{x}} \left(\frac{1}{k} \sum_{i=1}^k Y_i\right) = \frac{K \bar{X}}{N \bar{x}} \bar{y}$$

于是^[2]

$$V_1[E_2(\bar{y}_{TR})] = \frac{K^2 \bar{X}^2}{N^2} V_1\left(\frac{\bar{y}}{\bar{x}}\right) =$$

$$\frac{K^2 \bar{X}^2}{N^2} \left[\frac{1}{X^2} \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{K} \right) \frac{1}{K-1} \sum_{\alpha=1}^K (Y_\alpha - R_0 Y_\alpha)^2 + \right. \\ \left. O\left(\frac{1}{k^2}\right) \right] = \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{K} \right) \frac{K^2}{N^2 (K-1)} \\ \sum_{\alpha=1}^K (Y_\alpha - R_0 Y_\alpha)^2 + O\left(\frac{1}{k^2}\right)$$

其中

$$R_0 = \frac{\frac{1}{K} \sum_{\alpha=1}^K Y_\alpha}{\frac{1}{K} \sum_{\alpha=1}^K X_\alpha} = \frac{N \sum_{\alpha=1}^K W_\alpha \bar{Y}_\alpha}{\bar{X}} = \frac{N}{K} R$$

即

$$V_1[E_2(\bar{y}_{TR})] = \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{K} \right) \frac{K^2}{N^2 (K-1)} \\ \sum_{\alpha=1}^K (Y_\alpha - \frac{N}{K} R X_\alpha)^2 + O\left(\frac{1}{k^2}\right) = \\ \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{K} \right) \frac{K^2}{K-1} \sum_{\alpha=1}^K (W_\alpha \bar{Y}_\alpha - \frac{R}{K} X_\alpha)^2 + O\left(\frac{1}{k^2}\right)$$

又由于

$$\text{MSE}(\bar{y}_{TR}) = V(\bar{y}_{TR}) + O\left(\frac{1}{k^2}\right)$$

从而

$$\text{MSE}(\bar{y}_{TR}) = \frac{K}{k} \sum_{\alpha=1}^K W_\alpha^2 \left(\frac{1}{n_\alpha} - \frac{1}{N_\alpha} \right) S_\alpha^2 + \\ \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{K} \right) \frac{K^2}{K-1} \sum_{\alpha=1}^K (W_\alpha \bar{Y}_\alpha - \frac{R}{K} X_\alpha)^2 + O\left(\frac{1}{k^2}\right)$$

根据(6)式,即得以 N_i 为辅助变量时二阶比估计量的均方误差.

推论2 在定理1的条件下, $\bar{y}_R$ 的均方误差为

$$\text{MSE}(\bar{y}_{TR}) = \frac{K}{k} \sum_{\alpha=1}^K W_\alpha^2 \left(\frac{1}{n_\alpha} - \frac{1}{N_\alpha} \right) S_\alpha^2 + \\ \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{K} \right) \frac{K^2}{K-1} \sum_{\alpha=1}^K W_\alpha^2 (\bar{Y}_\alpha - \bar{Y})^2 + O\left(\frac{1}{k^2}\right) \quad (7)$$

3 均方误差的估计

定理3 在定理1的条件下,有

$$E[\text{mse}(\bar{y}_{TR})] = \frac{K}{k} \sum_{\alpha=1}^K W_\alpha^2 \left(\frac{1}{n_\alpha} - \frac{1}{N_\alpha} \right) S_\alpha^2 + \\ \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{K} \right) \frac{K^2}{K-1} \sum_{\alpha=1}^K (W_\alpha \bar{Y}_\alpha - \frac{R}{K} X_\alpha)^2 + O\left(\frac{1}{k^2}\right) \quad (8)$$

其中

$$\text{mse}(\bar{y}_{TR}) = \frac{K}{k} \sum_{i=1}^k W_i^2 \left(\frac{1}{n_i} - \frac{1}{N_i} \right) s_i^2 + \\ \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{K} \right) \frac{K^2}{k-1} \sum_{i=1}^k \left(W_i \bar{y}_i - \frac{\hat{R}}{K} x_i \right)^2 \quad (9)$$

证 由于

$$E\left[\frac{K}{k} \sum_{i=1}^k W_i^2 \left(\frac{1}{n_i} - \frac{1}{N_i} \right) s_i^2 \right] = \\ \frac{k}{K} E_1 \left\{ E_2 \left[\sum_{i=1}^k W_i^2 \left(\frac{1}{n_i} - \frac{1}{N_i} \right) s_i^2 \right] \right\} =$$

$$\frac{K}{k} E_1 \left[\sum_{i=1}^k W_i^2 \left(\frac{1}{n_i} - \frac{1}{N_i} \right) S_i^2 \right] = \\ \sum_{\alpha=1}^K W_\alpha^2 \left(\frac{1}{n_\alpha} - \frac{1}{N_\alpha} \right) S_\alpha^2 \quad (10)$$

而

$$K^2 \sum_{i=1}^k \left(W_i \bar{y}_i - \frac{\hat{R}}{K} x_i \right)^2 = K^2 \sum_{i=1}^k W_i^2 \bar{y}_i^2 - \\ 2K \hat{R} \sum_{i=1}^k W_i \bar{y}_i x_i + \hat{R}^2 \sum_{i=1}^k x_i^2 \quad (11)$$

其中

$$E(K^2 \sum_{i=1}^k W_i^2 \bar{y}_i^2) = K^2 E_1 \left\{ E_2 \left(\sum_{i=1}^k W_i^2 \bar{y}_i^2 \right) \right\} = \\ K^2 E_1 \left\{ \sum_{i=1}^k W_i^2 [V_2(\bar{y}_i) + E_2^2(\bar{y}_i)] \right\} = \\ K^2 E_1 \left[\sum_{i=1}^k W_i^2 \left(\frac{1}{n_i} - \frac{1}{N_i} \right) S_i^2 + \sum_{i=1}^k W_i^2 \bar{Y}_i^2 \right] = \\ kK \sum_{\alpha=1}^K W_\alpha^2 \left(\frac{1}{n_\alpha} - \frac{1}{N_\alpha} \right) S_\alpha^2 + kK \sum_{\alpha=1}^K W_\alpha^2 \bar{Y}_\alpha^2 \quad (12)$$

由于

$$E_2(2K \hat{R} \sum_{i=1}^k W_i \bar{y}_i x_i) = \\ \frac{2K^2}{k \bar{x}} E_2 \left(\sum_{i=1}^k W_i \bar{y}_i \sum_{i=1}^k W_i \bar{y}_i x_i \right) = \\ \frac{2K^2}{k \bar{x}} E_2 \left(\sum_{i=1}^k W_i^2 \bar{y}_i^2 x_i + \sum_{i \neq j} W_i \bar{y}_i W_j \bar{y}_j x_j \right) = \\ \frac{2K^2}{k \bar{x}} \left\{ \sum_{i=1}^k W_i^2 x_i [V_2(\bar{y}_i) + E_2^2(\bar{y}_i)] + \right. \\ \left. \sum_{i \neq j} W_i W_j x_j E_2(\bar{y}_i) E_2(\bar{y}_j) \right\} = \\ \frac{2K^2}{k \bar{x}} \left[\sum_{i=1}^k W_i^2 x_i \left(\frac{1}{n_i} - \frac{1}{N_i} \right) S_i^2 + \right. \\ \left. \sum_{i=1}^k W_i \bar{Y}_i \sum_{i=1}^k W_i \bar{Y}_i x_i \right] = \\ \frac{2K^2}{k} \left(\frac{1}{\bar{X}} - \frac{\bar{x} - \bar{X}}{\bar{X} \bar{x}} \right) \left[\sum_{i=1}^k W_i^2 x_i \left(\frac{1}{n_i} - \frac{1}{N_i} \right) S_i^2 + \right. \\ \left. \sum_{i=1}^k W_i \bar{Y}_i \sum_{i=1}^k W_i \bar{Y}_i x_i \right]$$

于是

$$E(2K \hat{R} \sum_{i=1}^k W_i \bar{y}_i x_i) = \\ \frac{2K^2}{k \bar{X}} E_1 \left(\sum_{i=1}^k W_i \bar{Y}_i \sum_{i=1}^k W_i \bar{Y}_i x_i \right) + O(1) = \\ \frac{2K^2}{k \bar{X}} E_1 \left(\sum_{i=1}^k W_i^2 \bar{Y}_i^2 x_i + \sum_{i \neq j} W_i \bar{Y}_i W_j \bar{Y}_j x_j \right) + O(1) = \\ \frac{2K^2}{k \bar{X}} \left[\frac{k(K-k)}{K(K-1)} \sum_{\alpha=1}^K W_\alpha^2 \bar{Y}_\alpha^2 X_\alpha + \right. \\ \left. \frac{k(k-1)}{K(K-1)} \bar{Y} \sum_{\alpha=1}^K W_\alpha \bar{Y}_\alpha X_\alpha \right] + O(1) = \\ \frac{2K(k-1)}{K-1} R \sum_{\alpha=1}^K W_\alpha \bar{Y}_\alpha X_\alpha + O(1) \quad (13)$$

且

$$E_2(\hat{R}^2 \sum_{i=1}^k x_i^2) = \frac{K^2 \sum_{i=1}^k x_i^2}{k^2 \bar{x}^2} E_2 \left(\sum_{i=1}^k W_i \bar{y}_i \right)^2 =$$

$$\frac{K^2 \sum_{i=1}^k x_i^2}{k^2 \bar{x}^2} \left[\sum_{i=1}^k W_i^2 \left(\frac{1}{n_i} - \frac{1}{N_i} \right) S_i^2 + \left(\sum_{i=1}^k W_i \bar{Y}_i \right)^2 \right]$$

又由于

$$\frac{1}{\bar{x}^2} = \frac{1}{\bar{X}^2} - \left(\frac{1}{X} + \frac{1}{x} \right) \frac{\bar{x} - \bar{X}}{\bar{x}\bar{X}}$$

则

$$\begin{aligned} E(\hat{R}^2 \sum_{i=1}^k x_i^2) &= \\ E_1 \left| \frac{K^2 \sum_{i=1}^k x_i^2}{k^2 \bar{x}^2} \left[\sum_{i=1}^k W_i^2 \left(\frac{1}{n_i} - \frac{1}{N_i} \right) S_i^2 + \right. \right. \\ &\quad \left. \left. \left(\sum_{i=1}^k W_i \bar{Y}_i \right)^2 \right] - E_1 \left| \frac{K^2 \sum_{i=1}^k x_i^2}{k^2} \left(\frac{1}{X} + \frac{1}{x} \right) \frac{\bar{x} - \bar{X}}{\bar{x}\bar{X}} \right. \right. \\ &\quad \left. \left. \left[\sum_{i=1}^k W_i^2 \left(\frac{1}{n_i} - \frac{1}{N_i} \right) S_i^2 + \left(\sum_{i=1}^k W_i \bar{Y}_i \right)^2 \right] \right| \right| \end{aligned}$$

其中

$$\begin{aligned} E_1 \left[\frac{K^2 \sum_{i=1}^k x_i^2 \sum_{i=1}^k W_i^2 \left(\frac{1}{n_i} - \frac{1}{N_i} \right) S_i^2 \right] &= O(1) \\ E_1 \left[\frac{K^2 \sum_{i=1}^k x_i^2 \sum_{i=1}^k \left(\sum_{j=1}^k W_j \bar{Y}_j \right)^2 \right] &= \\ \left[\frac{K^2}{k^2 \bar{x}^2} E_1 \left[\sum_{i=1}^k W_i^2 \bar{Y}_i^2 x_i^2 + \sum_{i \neq j} W_i^2 \bar{Y}_i^2 x_j^2 + \right. \right. \\ &\quad \left. \left. 2 \sum_{i \neq j} W_i \bar{Y}_i x_i^2 W_j \bar{Y}_j + \sum_{i \neq j} W_i \bar{Y}_i W_j \bar{Y}_j x_i^2 \right] \right] = \\ &\quad \frac{K^2}{k^2 \bar{x}^2} \left[\frac{k}{K} \sum_{\alpha=1}^K W_\alpha^2 \bar{Y}_\alpha^2 X_\alpha^2 + \frac{k(k-1)}{K(K-1)} \sum_{\alpha \neq \beta} W_\alpha^2 \bar{Y}_\alpha^2 X_\beta^2 + \right. \\ &\quad \left. \frac{2k(k-1)}{K(K-1)} \sum_{\alpha \neq \beta} W_\alpha \bar{Y}_\alpha X_\alpha^2 W_\beta \bar{Y}_\beta + \frac{k(k-1)(k-2)}{K(K-1)(K-2)} \right. \\ &\quad \left. \sum_{\alpha \neq \beta \neq \gamma} W_\alpha \bar{Y}_\alpha W_\beta \bar{Y}_\beta X_\gamma^2 \right] = \frac{K^2}{k^2 \bar{x}^2} \left[\frac{k}{K} \sum_{\alpha=1}^K W_\alpha^2 \bar{Y}_\alpha^2 X_\alpha^2 + \right. \\ &\quad \left. \frac{k(k-1)}{K(K-1)} \left[\sum_{\alpha=1}^K W_\alpha^2 \bar{Y}_\alpha^2 \sum_{\alpha=1}^K X_\alpha^2 - \sum_{\alpha=1}^K W_\alpha^2 \bar{Y}_\alpha^2 X_\alpha^2 \right] + \right. \\ &\quad \left. \frac{2k(k-1)}{K(K-1)} \left[\sum_{\alpha=1}^K W_\alpha \bar{Y}_\alpha X_\alpha^2 \sum_{\alpha=1}^K W_\alpha \bar{Y}_\alpha - \right. \right. \\ &\quad \left. \left. \sum_{\alpha=1}^K W_\alpha^2 \bar{Y}_\alpha^2 X_\alpha^2 \right] + \frac{k(k-1)(k-2)}{K(K-1)(K-2)} \right. \\ &\quad \left. \left| \left[\left(\sum_{\alpha=1}^K W_\alpha \bar{Y}_\alpha \right)^2 - \sum_{\alpha=1}^K W_\alpha^2 \bar{Y}_\alpha^2 \right] \sum_{\alpha=1}^K X_\alpha^2 - \right. \right. \\ &\quad \left. \left. 2 \left[\sum_{\alpha=1}^K W_\alpha \bar{Y}_\alpha X_\alpha^2 \sum_{\alpha=1}^K W_\alpha \bar{Y}_\alpha - \sum_{\alpha=1}^K W_\alpha^2 \bar{Y}_\alpha^2 X_\alpha^2 \right] \right| \right] = \\ &\quad \frac{K(k-1)(k-2)}{k(K-1)(K-2)} R^2 \sum_{\alpha=1}^K X_\alpha^2 + O(1) \\ E_1 \left| \frac{K^2 \sum_{i=1}^k x_i^2}{k^2} \left(\frac{1}{X} + \frac{1}{x} \right) \frac{\bar{x} - \bar{X}}{\bar{x}\bar{X}} \right| \end{aligned}$$

$$\left\{ \sum_{i=1}^k W_i^2 \left(\frac{1}{n_i} - \frac{1}{N_i} \right) S_i^2 + \left(\sum_{i=1}^k W_i \bar{Y}_i \right)^2 \right\} = O(1)$$

从而

$$\begin{aligned} E(R^2 \sum_{i=1}^k x_i^2) &= \\ \frac{K(k-1)(k-2)}{k(K-1)(K-2)} R^2 \sum_{\alpha=1}^K X_\alpha^2 + O(1) \end{aligned} \quad (14)$$

根据(11)、(12)、(13)和(14)式,则

$$\begin{aligned} E \left[\left(\frac{1}{k} - \frac{1}{K} \right) \frac{K^2}{k-1} \sum_{i=1}^k \left(W_{\alpha i} - \frac{\hat{R}}{K} X_i \right)^2 \right] &= \\ \frac{K-k}{k} \sum_{\alpha=1}^K W_\alpha^2 \left(\frac{1}{n_\alpha} - \frac{1}{N_\alpha} \right) S_\alpha^2 + \\ \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{K} \right) \frac{K^2}{K-1} \sum_{\alpha=1}^K \left(W_\alpha \bar{Y}_\alpha - \frac{R}{K} X_\alpha \right)^2 + O\left(\frac{1}{k^2}\right) \end{aligned} \quad (15)$$

再按(9)、(10)和(15)式,即得

$$\begin{aligned} E[\text{mse}(\bar{y}_{TR})] &= \frac{K}{k} \sum_{\alpha=1}^K W_\alpha^2 \left(\frac{1}{n_\alpha} - \frac{1}{N_\alpha} \right) S_\alpha^2 + \\ \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{K} \right) \frac{K^2}{K-1} \sum_{\alpha=1}^K \left(W_\alpha \bar{Y}_\alpha - \frac{R}{K} X_\alpha \right)^2 + O\left(\frac{1}{k^2}\right) \end{aligned}$$

推论3 在定理1的条件下,有

$$\begin{aligned} E[\text{mse}(\bar{y}_R)] &= \frac{K}{k} \sum_{\alpha=1}^K W_\alpha^2 \left(\frac{1}{n_\alpha} - \frac{1}{N_\alpha} \right) S_\alpha^2 + \\ \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{K} \right) \frac{K^2}{K-1} \sum_{\alpha=1}^K W_\alpha^2 \left(\bar{Y}_\alpha - \bar{Y} \right)^2 + O\left(\frac{1}{k^2}\right) \end{aligned} \quad (16)$$

其中

$$\begin{aligned} \text{mse}(\bar{y}_R) &= \frac{K}{k} \sum_{i=1}^k W_i^2 \left(\frac{1}{n_i} - \frac{1}{N_i} \right) s_i^2 + \\ \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{K} \right) \frac{K^2}{k-1} \sum_{i=1}^k W_i \left(y_i - \bar{y}_R \right)^2 \end{aligned} \quad (17)$$

4 结 语

为了提高一阶单元大小不等时的二阶抽样估计精度,目前常采用把一阶单元大小作为辅助变量的二阶比估计。作者进一步研究了采用一般辅助变量时的二阶比估计,给出了这种二阶比估计量的偏差和均方误差以及均方误差的估计量。而以一阶单元大小作为辅助变量的二阶比估计,则是作者研究的一般辅助变量时二阶比估计的特例。

参考文献:

- [1] W. G. 科克伦. 抽样技术[M]. 北京:中国统计出版社,1985.
- [2] 冯士雍,施锡铨. 抽样调查——理论、方法与实践[M]. 上海:上海科学技术出版社,1996.
- [3] 梁小筠,祝大平. 抽样调查的方法和原理[M]. 上海:华东师范大学出版社,1994.

(责任编辑:朱明)